



**MTK-3000**



**MTK-3001  
(APP + Bluetooth)**



\*Não acompanha o celular

### Informações técnicas

	MTK-3000	MTK-3001
<b>Faixa de medição</b>	30 ~ 130 dBA	
<b>Resolução</b>	0,1 dBA	
<b>Exatidão</b>	± 1,5 dBA	
<b>Tipo de frequência</b>	Ponderação A	
<b>Frequência de resposta</b>	31,5 Hz ~ 8 KHz	
<b>Microfone</b>	1/2" (condensador de eletreto)	
<b>Funções</b>	Congelamento da medida atual; Congelamento de valores máximo/mínimo	
<b>Display</b>	Luz de fundo; Monitoramento de carga das pilhas	
<b>Desligamento</b>	Automático após 10 minutos sem uso ou manual	
<b>Alarme</b>	Alarme visual de medição acima do limite de tolerância	
<b>Memória</b>	Não	20.000 medições
<b>Software</b>	Não	Sim - APP/Bluetooth Para download de medições da memória; Medição em tempo real; Impressão de relatórios Excel/PDF
<b>Calibração</b>	Função de calibração eletrônica em 94dB@1KHz	
<b>Alimentação</b>	Três pilhas 1,5V tipo AAA	

### Composição padrão

Unidade de medição e leitura
Três pilhas 1,5V tipo AAA (pilha palito)
Capa de espuma da captação de som
Manual de instruções em português

